

実習 - IPv4 アドレスを 2 進数に変換する

目的

パート 1: IPv4 アドレスのドット付き 10 進数を 2 進数に変換する

パート 2: ビット単位の AND 処理を使用してネットワークアドレスを決定する

パート 3: ネットワークアドレスの計算を適用する

背景/シナリオ

すべての IPv4 アドレスはネットワーク部とホスト部という 2 つの部分で構成されています。アドレスのネットワーク部は、同じネットワーク内に存在するすべてのデバイスに共通です。ホスト部は、特定のネットワーク内の特定のホストを識別します。サブネット マスクは、IP アドレスのネットワーク部を求めるために使用されます。同じネットワーク上のデバイスは直接通信できますが、別のネットワーク上のデバイスが通信するには、ルータのような中間のレイヤ 3 デバイスが必要です。

ネットワーク上のデバイスの動作を理解するには、デバイスがするように、アドレスを 2 進表記で確認する必要があります。そのためには、IP アドレスとそのサブネット マスクのドット付き 10 進表記を 2 進表記に変換しなければなりません。これを行った後、ビット単位の AND 処理を使用してネットワークアドレスを決定できます。

この実習では、アドレスのサブネット マスクを 10 進数から 2 進数に変換して IP アドレスのネットワーク部とホスト部を決定し、ビット単位の AND 処理を使用する方法を説明します。次に、この情報を適用してネットワークのアドレスを識別します。

パート 1: IPv4 アドレスのドット付き 10 進数を 2 進数に変換する

パート 1 では、10 進数を相当する 2 進数に変換します。この課題を習得したら、IPv4 アドレスとサブネット マスクを 10 進数から 2 進数の形式に変換します。

手順 1: 10 進数を相当する 2 進数に変換します。

10 進数を 8 ビットの 2 進数に変換して次の表に入力します。参照用に最初の数字は入力されています。オクテットの 8 個の 2 進数のビット値は 2 の乗数に基づいており、左から右に 128、64、32、16、8、4、2、および 1 であることを思い出してください。

10 進数	2 進数
192	11000000
168	
10	
255	
2	

手順 2: IPv4 アドレスを相当する 2 進数に変換します。

IPv4 アドレスは、上で使用した同じ手法を使用して変換できます。次の表に、指定されたアドレスに相当する 2 進数を入力します。回答を読みやすくするために、2 進数のオクテットをピリオドで区切ります。

10 進数	2 進数
192.168.10.10	11000000.10101000.00001010.00001010
209.165.200.229	
172.16.18.183	
10.86.252.17	
255.255.255.128	
255.255.192.0	

パート 2: ビット単位の AND 処理を使用してネットワーク アドレスを決定する

パート 2 では、ビット単位の AND 処理を使用して、指定されたホストアドレスのネットワークアドレスを計算します。まず、10 進数の IPv4 アドレスとサブネット マスクを、相当する 2 進数に変換する必要があります。2 進形式のネットワーク アドレスを取得したら、それを 10 進数に変換します。

注: AND 処理のプロセスは、32 ビット ホスト IP の各ビット位置の 2 進数値と、32 ビット サブネット マスクの対応する位置を比較します。2 つの 0 がある場合、または 0 と 1 がある場合は、AND 処理の結果は 0 になります。この例に示すように、2 つの 1 がある場合は、結果は 1 になります。

手順 1: ネットワーク アドレスの計算に使用するビットの数を決定します。

説明	10 進数	2 進数
IP アドレス	192.168.10.131	11000000.10101000.00001010.10000011
サブネット マスク	255.255.255.192	11111111.11111111.11111111.11000000
ネットワーク アドレス	192.168.10.128	11000000.10101000.00001010.10000000

ネットワーク アドレスの計算に使用するビットはどのように決定しますか。

上記の例では、ネットワーク アドレスの計算に何ビットが使用されますか。

手順 2: AND 処理を使用してネットワーク アドレスを決定します。

a. 次の表に、不足している情報を入力してください。

説明	10 進数	2 進数
IP アドレス	172.16.145.29	
サブネット マスク	255.255.0.0	
ネットワーク アドレス		

b. 次の表に、不足している情報を入力してください。

説明	10 進数	2 進数
IP アドレス	192.168.10.10	
サブネット マスク	255.255.255.0	
ネットワーク アドレス		

c. 次の表に、不足している情報を入力してください。

説明	10 進数	2 進数
IP アドレス	192.168.68.210	
サブネット マスク	255.255.255.128	
ネットワーク アドレス		

d. 次の表に、不足している情報を入力してください。

説明	10 進数	2 進数
IP アドレス	172.16.188.15	
サブネット マスク	255.255.240.0	
ネットワーク アドレス		

e. 次の表に、不足している情報を入力してください。

説明	10 進数	2 進数
IP アドレス	10.172.2.8	
サブネット マスク	255.224.0.0	
ネットワーク アドレス		

パート 3: ネットワーク アドレスの計算を適用する

パート 3 では、指定された IP アドレスとサブネット マスクのネットワーク アドレスを計算する必要があります。ネットワーク アドレスを取得したら、実習を完了するために必要な回答を決定します。

手順 1: IP アドレスが同じネットワークに存在するかどうかを決定します。

- a. ネットワークで使用する 2 台の PC を設定しています。PC-A には 192.168.1.18、PC-B には 192.168.1.33 の IP アドレスが与えられています。どちらの PC もサブネット マスク 255.255.255.240 を受け取ります。

PC-A のネットワーク アドレスはいくつですか。_____

PC-B のネットワーク アドレスはいくつですか。_____

これらの PC は互いに直接通信できますか。_____

PC-B が PC-A と同じネットワーク上に存在できるようにするために PC-B に指定できる、最も大きなアドレスは何か。

- b. ネットワークで使用する 2 台の PC を設定しています。PC-A には 10.0.0.16、PC-B には 10.1.14.68 の IP アドレスが与えられています。どちらの PC もサブネット マスク 255.254.0.0 を受け取ります。

PC-A のネットワークアドレスはいくつですか。_____

PC-B のネットワークアドレスはいくつですか。_____

これらの PC は互いに直接通信できますか。_____

PC-B が PC-A と同じネットワーク上に存在できるようにするために PC-B に指定できる、最も小さなアドレスは何か。

手順 2: デフォルト ゲートウェイ アドレスを識別します。

- a. 会社には、ネットワークの最初の IP アドレスをデフォルト ゲートウェイ アドレスとして使用するというポリシーがあります。LAN (Local Area Network) 上のホストに IP アドレス 172.16.140.24 とサブネット マスク 255.255.192.0 が設定されています。

このネットワークのネットワーク アドレスはいくつですか。

このホストのデフォルト ゲートウェイ アドレスはいくつですか。

- b. 会社には、ネットワークの最初の IP アドレスをデフォルト ゲートウェイ アドレスとして使用するというポリシーがあります。新しいサーバに IP アドレス 192.168.184.227 とサブネット マスク 255.255.255.248 を設定するように指示されています。

このネットワークのネットワーク アドレスはいくつですか。

このサーバのデフォルト ゲートウェイはいくつですか。

復習

ネットワークアドレスの決定にサブネット マスクが重要なのはなぜですか。
